



K3 Lite

Οδηγίες Χρήσης

Ο K3 Lite είναι ένας mini και ελαφρύς φακός κλειδών με τρεις πηγές φωτός άσπρο, κόκκινο και UV. Η μέγιστη έξοδος για το άσπρο είναι 550 lumens με εμβέλεια 100 μέτρα. Χάρη του μικρού του μεγέθους και φόρτισης USB, είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.

### Προσοχή

Το "Strobe" μπορεί να προκαλέσει επιληψία σε άτομα με φωτοευαισθησία. Μετά από εκτεταμένη χρήση, ο φακός θα ζεσταθεί. Αυτό είναι κανονικό.

### Ιδιότητες

Μικρό και ελαφρύ, ιδανικό για καθημερινή χρήση  
Τρεις πηγές φωτισμού άσπρο, κόκκινο και UV  
Εύκολη λειτουργία με ένα κουμπί  
Ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion των 300mAh;  
Επαναφόρτιση USB με ρεύμα φόρτισης 0.2A  
Ανίχνευση επιπέδου ενέργειας  
Περβληγμα αλουμίου υψηλής αντοχής με σκληρό ανοδιωμένο φινιρίσμα  
Ορυκτός φακός με αντανάκλαση επικάλυψη Μπρελόκ από ανοξείδωτο ατσάλι και κορδόνι περιλαμβάνονται δωρεάν.

### Χάρτης ANSI

FLI STANDARD	WHITE LIGHTING			
	HIGH	MEDIUM	LOW	
OUTPUT	550LM	145LM	20LM	
RUNTIME	20min	1.2h	8h	
FLI STANDARD	RED	UV	SOS IN RED	STROBE IN WHITE
OUTPUT	80LM		20LM	550LM
RUNTIME	1h	1h	2.5h	1.2h
INTENSITY	2,500cd			
DISTANCE	100m			
IMPACT RESISTANCE	1m			
WATERPROOF	IPX6			

Οι παραπάνω παράμετροι είναι δοκιμασμένοι στο εργαστήριο της Fitorch με την ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 300mAh. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αλλάξουν με βάση το περιβάλλον.



ShenZhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd  
Office Address: 6F, Longsheng Commercial Building  
Dalang St, Longhua new district  
ShenZhen City, China  
Tel: +86-755-2101-3606  
Web: www.fitorchworld.com  
E-mail: info@fitorchworld.com

RoHS



### Χαρακτηριστικά

LED: 1\*CREE XPG3 white LED + 1\*CREE XPE2 red LED + 1\*High rate 370nm UV LED  
Είσοδος: 2.8Vdc-4.2Vdc  
Έξοδος: Max 550 lumens  
Ανακλαστήρας: Ακρής μεταλλικά επικαλυμμένο  
Γυαλί: Επικαλυμμένο ορυκτό γυαλί  
Υλικό: Αλουμίνιο  
Περβληγμα: Premium σκληρά ανοδιωμένο αντιλειαντικό φινιρίσμα  
Διακόπτης: Μονός διακόπτης γενικής χρήσης  
Μέγεθος: L53\*W30\*H12.4MM  
Βάρος: 26.2g(Με μπαταρία)

### Οδηγίες

#### Εγκατάσταση Μπαταρίας

Ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion των 300mAh

#### On/Off

Πατήστε μία φορά για ON, ξανά για OFF.

#### Επιλογή διαφορετικών εξόδων

Πατήστε μία φορά για ON:

**Υπό λευκό φως:** Πατήστε το κουμπί μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, το φως θα περάσει από τις λειτουργίες φωτισμού με την ακόλουθη σειρά: Medium- Low-High-OFF.

**Υπό κόκκινο φως:** Πατήστε το κουμπί μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, το φως θα περάσει από τις λειτουργίες φωτισμού με την ακόλουθη σειρά: High-SOS-OFF.

Web: www.fitorchworld.com

**Υπό φως UV:** Πατήστε το κουμπί μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, το φως θα περάσει από τις λειτουργίες φωτισμού με την ακόλουθη σειρά: High- OFF.

#### Αλλαγή πηγής φωτισμού (άσπρο, κόκκινο & UV)

Όταν το φως είναι on, Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, το φως θα περάσει στην επόμενη πηγή φωτισμού.

#### Ενεργοποίηση Strobe

Υπό όποιες συνθήκες (και όταν είναι απενεργοποιημένο), πατήστε το κουμπί δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το STROBE.

#### Λειτουργία Μνήμης

Ο φακός έχει λειτουργία μνήμης για τις πηγές φωτισμού, αλλά όχι για τις εξόδους.

#### Ανίχνευση επιπέδου φόρτισης

Όταν είναι OFF, πατήστε τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης μπαταρίας. Ο δείκτης LED του κουμπιού θα αναβοσβήσει πράσινο και κόκκινο. Κάθε πράσινη φάση αντιστοιχεί σε 1.0 volt και κάθε κόκκινη σε 0.1 volt. Για παράδειγμα, αν το επίπεδο της μπαταρίας είναι 3.5 volts, ο δείκτης θα αναβοσβήσει πράσινο 3 φορές και κόκκινο 5 φορές.

#### Φορτίζοντας το φακό

Στη φόρτιση / Πράσινο δείκτης αναβοσβήνει  
Τέλος φόρτισης / Πράσινο δείκτης παρατεταμένα αναμμένο

Web: www.fitorchworld.com

### Άξεσουάρ

Ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion, 1\*κάλυμμα κουμπιού, καλώδιο 1\*USB, 1\*μπρελόκ

### Αποθήκευση και Συντήρηση

Η αποσυρμαλόνιση της σφραγισμένης κεφαλής ή της ενσωματωμένης μπαταρίας θα προκαλέσει ζημιά στο φακό και θα ακυρώσει την εγγύηση  
Αποθηκεύστε μακριά από φωτιά, στατικά φορτισμένες επιφάνειες, ατμούς και υγρασία

### Εγγύηση

15 μέρες δωρεάν αντικατάσταση: Η Fitorch θα αντικαταστήσει το φακό σας μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία αγοράς για οποιαδήποτε κατασκευαστική ζημιά μπορεί να προκληθεί κατά την κοινή χρήση. Αν το μοντέλο έχει διακοπή, ο πελάτης θα λάβει παρόμοια ή καλύτερο μοντέλο 5 χρόνια (60 μήνες) δωρεάν επισκευές: Η Fitorch θα προσφέρει δωρεάν επισκευές μέσα για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς για προβλήματα που μπορεί να συμβούν κατά την κοινή χρήση  
Περιορισμένη εγγύηση ζωής: Μετά από 5 χρόνια, η Fitorch θα προσφέρει δωρεάν επισκευές αλλά θα χρεώνει για τα κομμάτια.

Web: www.fitorchworld.com

### Η δωρεάν εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από:

Κανονική φθορά  
Σκληρή μεταχείριση  
Διαρροή μπαταρίας  
Λάθος χρήση  
Αλμυρό νερό ή διάβρωση

Web: www.fitorchworld.com